

**CSR-1575 - Cable Strip & Ring Tool - Data Sheet**

The CSR-1575 is designed to slit and Ring cables, buffer tubes and jackets on fiber optic cables up to 7.5mm in diameter. The tool features an easily adjustable slit blade and ring blade as well as a removable V block that improves slitting performance.



**Simple to use:**

- Ringing a cable: Ring blade is easily adjustable using the adjustment knob. Rotate the knob toward the “+” sign to increase cutting blade depth and rotate the knob toward the “-” sign to decrease cutting depth. Once depth is determined open jaw, insert cable, rotate tool around cable 3 times, open jaw and remove cable, pull off jacket.
- Slitting a cable: First select which V groove is needed on the V block, we recommend using the small V groove for cables 3mm or smaller and use the large V groove for cable larger than 3mm. To remove V block simply push on the V block, remove from tool.
- Select groove then push V block back into tool. Set the depth of the slitting blade by loosening the screw holding the blade in place, use the tab on the blade to move the blade up or down to the desired slitting depth, tighten screw. Open jaw, insert cable to be slit, close jaw and pull.

Specifications	
Cut Type	Ring, Slit
Cable Type	Jacket
Cable Diameter	1.2-7.5 mm
Weight	0.132 lbs
UPC No.	811490016552

**CSR-1575 - Herramienta para pelar cables y cortes circulares - Hoja de datos**

La CSR-1575 está diseñada para cortar y pelar cables, y conectar tubos y camisas en cables de fibra óptica de hasta 7,5 mm de diámetro. La herramienta posee una cuchilla de corte ajustable y una cuchilla redonda así como un bloque en V removible que mejora el rendimiento de corte.



**Simple de usar:**

- **Cómo pelar un cable:** La cuchilla es fácilmente ajustable con la perilla de ajuste. Gire la perilla hacia el signo “+” para incrementar la profundidad de la cuchilla de corte y gire la perilla hacia el signo “-” para reducir la profundidad de corte. Una vez que la profundidad esté determinada, abra la mordaza, inserte el cable, gire la herramienta alrededor del cable 3 veces, abra la mordaza, retire el cable y retire el aislamiento.
- **Cómo cortar un cable:** Primero seleccione qué ranura en V necesita para el bloque en V. Recomendamos que utilice la ranura pequeña para los cables de 3 mm o más pequeños, y utilice la ranura en V más grande para los cables de más de 3 mm. Para quitar el bloque en V, presione el bloque en V, y retírelo de la herramienta.
- **Seleccione la ranura y presione el bloque en V nuevamente en la herramienta.** Establezca la profundidad de la cuchilla de corte al aflojar el tornillo que sostiene la cuchilla en su lugar. Utilice la pestaña de la cuchilla para mover la cuchilla hacia arriba o hacia abajo a la profundidad de corte deseada, y ajuste el tornillo. Abra la mordaza, inserte el cable que cortará, cierre la mordaza y tire.

Especificaciones	
Tipo de corte	Circular, corte
Tipo de cable	Aislamiento
Diámetro del cable	1,2-7,5 mm
Peso	0,132 lb
UPC No.	811490016552

## CSR-1575 - Cable Strip & Ring Werkzeug - Datenblatt

Das CSR-1575 wurde für Ring- und Längsanschnitte der Bündeladern und des Kabelmantels von Glasfaserkabeln bis 7,5mm Durchmesser entwickelt. Das Werkzeug hat eine Schlitz- und eine Ringschnittklinge die einfach einstellbar sind, sowie einen auswechselbaren V-Nutblock für exakte Längsschnitte.



### Simple to use:

- Ringschnitt: Die Klinge für den Ringschnitt ist einfach mit einem Drehknopf einstellbar. Drehung in Richtung “+” erhöht die Schnitttiefe und Drehung zu “-” verringert die Schnitttiefe. Nach der Einstellung das Werkzeug öffnen, das Kabel einführen und drei Umdrehungen machen. Danach einfach den Kabelmantel abziehen.
- Längsanschnitt: Zuerst die passende V-Nut auswählen. Wir empfehlen die schmale Nut für Kabel mit einem Durchmesser von 3mm oder kleiner und die große Nut für größere Kabel Durchmesser. Zur Auswahl und zum Wechsel der Nut den V-Nutblock einfach seitwärts aus dem Werkzeug drücken.
- Dann die passende V-Nut auswählen und den Block in die Aufnahme zurückstecken. Zur Einstellung der Schnitttiefe einfach die Schraube an der Werkzeuggestrichseite lösen und die Schnitttiefe durch Verschieben der Klinge nach oben oder unten einstellen. Danach die Schraube wieder festziehen. Jetzt die Backen des Tools öffnen, das Kabel einlegen, schließen und seitwärts in Kabellängsrichtung ziehen.

Spezifikationen	
Schnitt Typen	Ringschnitt, Längsanschnitt (Schlitz)
Kabeltyp	Mantel
Durchmesser	1.2-7.5 mm
Gewicht	60 g (0.132 lbs)
UPC Nr.	811490016552